



Návod k použití pro montážní pistoli BÖRNER PUK 3D s krátkou tryskou

Návod na obsluhu

1. Kartuši pevně našroubujeme až po zarážku na držáku.
2. Stisknutím spouště uvedeme v činnost stříkání.
3. Stříkané množství regulujeme zadním otočným knoflíkem.

Údržba a čištění

1. Prázdnou kartuši nahradíme tak rychle, jak je to možné plnou, aby zbytky pěny v pistoli neztvrdly.
2. Zůstane-li v pistoli po použití ještě pěna, neodstraňujte kartuši a nečistěte pistoli.
3. Zabraňte tomu, aby prázdné kartuše zůstaly našroubovány na pistoli. Jinak pěna v trubičce ztvdne a jehla bude následným zanešením blokována
4. Po odstranění kartuše použít k čištění pistole speciální rozpouštědlo.
5. Rozpouštědlo nechat v pistoli působit cca 2 min.
6. Operaci opakovat tak dlouho, až z pistole vytéká čisté rozpouštědlo.
7. Otáčecí knoflík odšroubujeme. Pak ze zadní části vytáhneme jehlu, kterou před dalším použitím očistíme, nakonec ji naolejujeme, aniž bychom ji poškrábali.

Upozornění: I při delším působení je možné, že rozpouštědlo tvrdé zbytky pěny neodstraní.

Poruchy při provozu

Jestliže z trysky samovolně vytéká pěna, aniž by se stiskla spoušť při našroubované kartuši, postupujte následovně.

1. Kartuši odšroubujeme, vypustíme tlak a odstraníme z pistole zbylou pěnu.
2. Jehlu vyjmeme a její špičku pečlivě očistíme.
3. Přední trysku odšroubujeme šestihranným klíčem a zjistíme, jestli je čistá nebo opotřebovaná, v tomto případě trysku vyměníme.

Upozornění

- a) Pistoli nikdy nečistit vodou
- b) Jestliže kartuše zůstane přilepená na pistoli, nepokoušejte se ji násilím odtrhnout, ulomit nebo odvrtnat od pistole: **NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!**



Návod k použití pro montážní pistoli BÖRNER PUK 3D s dlouhou tryskou

Nasazení na kartuše

Kartuši s pěnou nejprve pořádně protřepeme a odstraníme uzavírací čepičku, pak našroubujeme na montážní pistoli.

I když nebude montážní pistole hned použita, měla by se zmáčknout spoušť a montážní pistoli naplnit pěnou. Tím se zabrání jejímu ztvrdnutí uzavřeným vzduchem.

Výměna kartuše

1. Když je kartuše prázdná, musí se montážní pistole postavit do svislé polohy, aby poslední zbytky pěny stekly dolů do kartuše.
2. Připravíme si novou kartuši na montáž. Pořádně protřepeme a odstraníme uzavírací čepičku.
3. Prázdnou kartuši odšroubujeme ve svislé poloze. Svislou polohou se zabrání tomu, aby se zbytky pěny dostaly zase do adaptéru. Poté co bylo kartuši jednou otočeno, stiskněte spoušť, přitom musíte dávat pozor, kam je nasměrována tryska pistole. V unikajícím plynu by mohl být obsažen zbytek pěny z montážní pistole. Když je kartuše odšroubovaná, uzavře se ventil na kartuši a vypustí se tlak. Když je manipulováno se spouští, působí tlak v montážní pistoli a eventuelní zbytky pěny nemohou více téct zpátky do adaptéru a tím ho zašpinit.
4. Přišroubujeme novou kartuši.

Skladování montážní pistole

Když je montážní pistole delší čas nepoužívána (cca. 8 hodin), musí být důkladně očištěna PUR-čisticím prostředkem.

Poté, co je odšroubovaná prázdná kartuše, může být na montážní pistoli našroubována kartuše s PUR-čisticím prostředkem.

Několikrát krátce stiskněte spoušť, aby se propláchl montážní pistole. Dávejte pozor na směr stříkání! Dávkovací pistoli s PUR-čisticím prostředkem postavíme nějakou dobu (např. přes noc) kartuši nahoru, aby čisticí prostředek mohl dobře působit na přilepenou pěnu.

Potom několikrát krátce stiskněte spoušť a odstříkněte uvolněnou pěnu. Když byla kartuše PUR-čisticím prostředkem odšroubována, může být použita se speciální stříkací tryskou jako ruční stříkací kartuše k event. extra čištění. Montážní pistoli je možno skladovat bez připojené kartuše. Kartuši s čisticím prostředkem stejně jako kartuši s pěnou držet směrem dolů a stříkat, v opačném případě odchází jen plyn. U ležící kartuše/ pistole, u níž leží ventil pod hladinou pěny, se nemůže uvolňovat plyn.

Pozor!

Montážní pistoli, kterou používáme, nikdy neskladovat nevyčištěnou bez namontované kartuše. Plné kartuše, které nejsou namontovány na montážní pistoli, skladovat vždy stojící.

Pistoli po každém použití důkladně vyčistit PUR-čisticím prostředkem.



PISTOLE NA BÖRNER PUK 3D s krátkou tryskou

Návod na obsluhu

1. Kartuši pevně našroubujeme až po zarážku na držáku.
2. Stisknutím spouště uvedeme v činnost stříkání.
3. Stříkané množství regulujeme zadním otočným knoflíkem.

Údržba a čištění

1. Prázdnou kartuši nahradíme tak rychle, jak je to možné plnou, aby zbytky pěny v pistoli neztvrdly.
2. Zůstane-li v pistoli po použití ještě pěna, neodstraňujte kartuši a nečistěte pistoli.
3. Zabraňte tomu, aby prázdné kartuše zůstaly našroubovány na pistoli. Jinak pěna v trubičce ztvrdne a jehla bude následným zanešením blokována
4. Po odstranění kartuše použít k čištění pistole speciální rozpouštědlo.
5. Rozpouštědlo nechat v pistoli působit cca 2 min.
6. Operaci opakovat tak dlouho, až z pistole vytéká čisté rozpouštědlo.
7. Otáčecí knoflík odšroubujeme. Pak ze zadní části vytáhneme jehlu, kterou před dalším použitím očistíme, nakonec ji naolejujeme, aniž bychom ji poškrábali.

Upozornění: I při delším působení je možné, že rozpouštědlo tvrdé zbytky pěny neodstraní.

Poruchy při provozu

Jestliže z trysky samovolně vytéká pěna, aniž by se stiskla spoušť při našroubované kartuši, postupujte následovně.

1. Kartuši odšroubujeme, vypustíme tlak a odstraníme z pistole zbylou pěnu.
2. Jehlu vyjmeme a její špičku pečlivě očistíme.
3. Přední trysku odšroubujeme šestihranným klíčem a zjistíme, jestli je čistá nebo opotřebovaná, v tomto případě trysku vyměníme.

Upozornění

- a) Pistoli nikdy nečistit vodou
- b) Jestliže kartuše zůstane přilepená na pistoli, nepokoušejte se ji násilím odtrhnout, ulomit nebo odvrtnat od pistole: **NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!**

Příbalový leták



PUK 3D

Lepidlo z polyuretanové pěny na střešní tepelné izolace

- flexibilní jednosložkové lepidlo
- ihned vypěňující
- vydatnost - na přilepení cca 13 m² izolací

Obsahuje isocyanaty, zohlednit pokyny výrobce

R 12	vysoce zápalný
R 36/37/38	dráždí oči, dýchací cesty a kůži
R 40	podezření na rakovinotvorné působení
R 42/43	možná senzibilita vdechnutím nebo kontaktem s kůží
R 48/20	zdraví škodlivý; nebezpečí vážných zdravotních poškození při delší expozici dýcháním
S1/2	skladovat pod uzavřením a chránit před dětmi
S 16	chránit před zápalnými věcmi – nekouřit
S 23	nevdechovat aerosol
S 36/37/39	při práci nosit vhodný ochranný oblek, ochranné rukavice a brýle, ochrannou masku na obličej
S 45	při nehodě nebo nevolnosti okamžitě přivolat lékaře (když je to možné, předložit tuto etiketu)
S 51	používat na dobře větraných místech

Plechovka je pod tlakem. Chránit před slunečním zářením a teplotou přes 50°C. Prázdné plechovky neotvírat násilně ani spalovat.

Nestříkat do plamenů nebo na žhavé předměty.

Použití:

Börner PUK 3D je flexibilní jednosložková polyuretanová pěna k nalepení polystyrolové, polyuretanové a fenolové pryskyřičné tvrdé pěny nebo na izolační desky z minerálních vláken na plochých střeších.

Podklad:

Železobeton, pemzový beton, pórobeton, zdivo, ocelové profilované plechy potažené PVC a asfaltové pásy s minerálním posypem nebo nakaširované rounem. U zde neuvedených podkladů udělat vlastní zkoušky.

Zpracování:

- Podklad musí být pevný, čistý a bez volných nebo uvolněných vrstev a látek (např. olejů, tuků, volného posypu apod.). Kaluže vody vysušit.
- PUK 3D - před upotřebením 30 sekund protřepat, na kartuši důkladně našroubujeme PU- stříkací pistoli.
- teplota při zpracování +5°C až +40°C (teplota materiálu, vzduchu a podkladu).

- PUK 3D pěnu nanese stejnoměrně v pruzích. Na 1 m šířky nejméně 3-4 lepicí pruhy. Průměr pruhu min. 30 mm. Počet lepicích proužků zvýšit na okrajích a rozích střešní plochy (zatížení sáním větru).
- Izolační desky položit neprodleně po nanesení lepidla a přitlačit. Při event. silném vypěnění lepidla izolační desku ještě jednou přitlačit.
- PU pistoli z kartuše neodstraňujte násilím. Vyprázdněnou kartuši nahradit okamžitě novou. Při delším nepoužívání stříkací pistoli vyčistit čistícím prostředkem.
- Zohlednit údaje technického listu.

Pozor: Obsah kartuše je vysoce hořlavý a pod tlakem

Skladování: Na stojato, v chladu a suchu. Minimální trvanlivost: 12 měsíců

Upozornění: Tento produkt je pouze pro podnikatelské účely. Je nutné brát v úvahu doporučení technických listů a listu bezpečnostních předpisů